



Type de dispositif : **ASD-200**

## Fire Detector Plus

Détecteur de fumée et de chaleur qui détecte de la fumée et une augmentation soudaine de la température. Installez-le p.ex. à l'entrée ou dans une pièce avec une cheminée. En signalant les premiers symptômes d'un incendie, il vous permet d'intervenir à temps, ce qui peut sauver la santé, la vie et les biens.

- capteur de fumée intégré
- capteur de température intégré
  - ❖ réagit au dépassement d'un seuil de la température ou à son augmentation rapide
  - ❖ plage de mesure : 0°C...+55°C
- détection de la salissure de la chambre de fumée
- indicateur LED
- avertisseur sonore intégré – alarme et avertissement de la pile faible
- bouton de test / d'effacement de l'alarme
- fonctionnement dans la bande de fréquence 868 MHz
- communication radio bidirectionnelle cryptée AES
- diversification des canaux de transmission - 4 canaux pour la sélection automatique de celui qui permettra la transmission sans interférence avec d'autres signaux
- programmation de paramètres à distance
- mise à jour du logiciel à distance
- contrôle de l'état de la pile.
- protection anti-sabotage contre l'ouverture du boîtier
- ruban de montage inclus dans le kit



Le détecteur n'est pas un produit de construction  
aux termes du Règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) no 305/2011  
du 9 mars 2011.

Bande de fréquence de fonctionnement.....	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Pile .....	CR123A 3 V
Durée de vie espérée de la pile .....	jusqu'à 2 ans
Consommation de courant en veille .....	30 µA
Tension de signalisation de la pile faible.....	2,75 V
Plage de mesure de la température.....	0°C...+55°C
Température de réponse statique .....	54°C
Températures de fonctionnement .....	0°C...55°C
Humidité maximale .....	93±3%
Dimensions du boîtier.....	ø108 x 61 mm
Masse .....	172 g



Compatible with  
**abax2**  
wireless system

**ASD-200**