

Mécanisme de serrure radiocommandé pro

HmIP-DLP, HmIP-DLP-A, HmIP-DLP-AS, HmIP-DLP-WS

Ce mécanisme de serrure radiocommandé pro particulièrement étroit rend le déverrouillage, le verrouillage et l'ouverture des portes d'entrée intelligentes, et ce, en tout confort via le keypad, la commande vocale ou l'application. La configuration de profils horaires ou d'autorisations d'accès, par exemple, dans l'application Homematic IP est intuitive. Les capteurs anti-sabotage intégrés permettent de détecter immédiatement toute tentative de démontage ou de manipulation. Ce mécanisme de serrure radiocommandé se monte très facilement sur la porte par collage, serrage ou vissage. Il est universel, c'est-à-dire qu'il convient à toutes les serrures à barillet standard avec fonction d'urgence et de danger ou à barillet à bouton.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	4x LR6/Mignon/AA de 1,5 V, 4x HR6/Mignon/AA de 1,2 V
Durée de vie des piles	1,5 an (typ.)
Type de protection	IP20
Température ambiante	-10 à +55 °C
Poids (avec piles)	320 g
Dimensions (l x H x P)	43 x 131 x 55 mm
Bande de fréquence radio	868,0–868,6 MHz / 869,4– 869,65 MHz

POINTS FORTS

- Mise en place facile sans remplacement du système de verrouillage
- Ouvrir et verrouiller la porte et garder le contrôle sur son état à tout moment
- Verrouillage automatique pour une plus grande sécurité
- Détecte les tentatives d'effraction, les manipulations et les vibrations en toute fiabilité
- Moteur puissant avec mode silencieux en option et longue autonomie des piles

DOMAINE D'APPLICATION

Sécurité et alarme, Accès

CONTENU DE LA LIVRAISON

Mécanisme de serrure radiocommandé pro
4x LR6/Mignon/AA de 1,5 V
1x pad adhésif double face
1x aimant de porte
Notice d'emploi

DONNÉES LOGISTIQUES

Couleur	Blanc	Anthracite	Argent anthracite	Argent blanc
Référence	161671A0	162500A0	162826A0	162822A0
Code EAN	4047976616718	4047976625000	4047976628261	4047976628223
Désignation abrégée	HmIP-DLP	HmIP-DLP-A	HmIP-DLP-AS	HmIP-DLP-WS
Unité de conditionnement			32	
Dimensions de l'emballage			184 x 140 x 73 mm	
Poids avec emballage			529,6 g	

COMMANDE D'ACCÈS CONFORTABLE

Vous pouvez à tout moment déverrouiller, verrouiller et même ouvrir la porte d'entrée où que vous soyez, quand vous n'êtes pas chez vous ou quand vous êtes confortablement assis(e) sur votre canapé. Et ce, facilement depuis l'application Homematic IP ou la télécommande porte-clés.

Autre avantage : le verrouillage sécurisé de la porte peut également se faire par commande vocale (avec Amazon Alexa ou Google Home).

C'EST À VOUS SEUL(E) DE DÉCIDER QUI LAISSER ENTRER

Les droits d'accès configurables permettent de gérer individuellement l'accès à la maison intelligente – peu importe quel jour de la semaine ou à quel moment. La porte d'entrée ne s'ouvre que si vous le souhaitez. Il est ainsi possible de donner accès à la maison par exemple à une aide ménagère ou du personnel soignant à des horaires précis en utilisant la télécommande porte-clés Homematic IP ou, en option, uniquement à des périodes définies à l'avance (dates et heures de début/de fin).

LA PORTE D'ENTRÉE EST-ELLE VRAIMENT BIEN FERMÉE?

Vous ne vous poserez plus jamais cette question avec la fonction de verrouillage programmé. La porte d'entrée est automatiquement verrouillée à une heure précise (par ex. la nuit). Cela permet ainsi non seulement d'accroître la sécurité dans la maison intelligente, mais il n'est plus nécessaire d'aller contrôler inutilement si la porte d'entrée est bien fermée.

Celui qui souhaite être vraiment sûr peut également reverrouiller automatiquement la porte d'entrée après tout déverrouillage. L'application permet de régler de manière personnalisée les heures d'accès et les durées de décalage.

UNE SÉCURITÉ ABSOLUE

Plusieurs capteurs intégrés surveillent l'état de la porte et de la serrure en permanence. Parmi ceux-ci, des capteurs de vibrations, la détection du sens d'actionnement en cas d'actionnement manuel (avec la clé à l'extérieur ou la molette à l'intérieur), la détection de blocages et d'erreurs ainsi que la détection de l'état de la porte (ouverte/fermée). Ils signalent les anomalies telles que les tentatives d'effraction, les vibrations ou les manipulations. De plus, la détection de démontage intégrée reconnaît par ex. s'il est nécessaire d'intervenir dans l'appartement de vacances.

Même si le système de maison intelligente devait ne pas être joignable, votre maison reste protégée en toute sécurité. La serrure peut déclencher directement une sirène, sans connexion internet, en cas de manipulation ou d'effraction.

RÉÉQUIPEMENT SIMPLET ET INTELLIGENT

L'appareil se monte par collage, serrage ou vissage et convient ainsi à presque tous les cylindres profilés usuels de l'UE ainsi qu'aux plaques espagnoles TESA. Un montage par collage est possible même avec un dépassement de barillet de 0 mm. Les différentes géométries de plaques et les différents écarts de vis sont couverts par les solutions d'adaptateurs correspondantes. C'est ainsi que les plaques ovales ou rondes (adaptateur requis), par exemple, se montent directement sur le panneau de la porte, ce qui est idéal pour les équipements ultérieurs sans modification de la construction de la porte ou de la serrure.

DE NOMBREUX AUTRES AVANTAGES

- Le mécanisme de serrure radiocommandé pro permet de créer jusqu'à 8 autorisations d'accès par serrure avec des profils horaires individuels
- Ouverture et fermeture manuelles possibles à tout moment en tournant la molette (fonction d'ouverture d'urgence)
- Il est toujours possible d'ouvrir la porte de l'extérieur avec une clé conventionnelle
- Des codes PIN personnels de protection contre toute activation involontaire depuis une application
- Fonctionnement écologique avec des batteries NiMH de type HR6