

HOMEMATIC IP
PARFAITEMENT
COMBINÉ AVEC DES
LUMINAIRES DALI

Passerelle DALI

HmIP-P-DRG-DALI

Un éclairage d'ambiance selon vos besoins dans toute la maison. Variez l'intensité lumineuse depuis l'appli Homematic IP, en utilisant la télécommande ou en appuyant sur un interrupteur. La passerelle DALI commande efficacement les luminaires DALI dans le Smart Home. Elle permet une installation simple sur le profilé chapeau et peut être intégrée dans des systèmes existants.



homematic 
Une maison intelligente, simple et confortable

COMMUTATION ET VARIATION INTELLIGENTE DE LA LUMIÈRE

Une passerelle DALI vous permet de varier parfaitement l'intensité, d'allumer et d'éteindre jusqu'à 32 luminaires DALI dans votre habitation.

Il est possible d'intégrer ultérieurement la passerelle DALI facilement dans une installation existante comprenant des luminaires DALI et elle disparaît dans l'armoire de distribution.

Il est possible de continuer d'utiliser et d'intégrer facilement les boutons et interrupteurs Homematic IP.

UNE VALEUR AJOUTÉE POUR UN INTÉRIEUR INTELLIGENT

Une fois installés, il est possible d'affecter les luminaires DALI aux canaux de la passerelle et de les commander dans jusqu'à 16 groupes de luminaires.

UNE COMMANDE FLEXIBLE DES LUMINAIRES DALI

Il est maintenant possible d'allumer, d'éteindre et de varier l'intensité lumineuse des luminaires DALI avec de nombreux appareils Homematic IP tels que, par ex., une télécommande radio Homematic IP.

L'appli gratuite de Homematic IP permet également de commander agréablement les luminaires DALI du Smart Home depuis le smartphone.

UN MONTAGE SIMPLE

Le montage a lieu sur des profilés chapeau standard dans les distributions domestiques et secondaires.

Les bornes à ressort permettent un raccordement facile des luminaires DALI aussi bien à des câbles rigides qu'à des câbles flexibles.

Le grand écran à cristaux liquides rétroéclairé de la passerelle permet de commander et de tester les luminaires DALI sans apprentissage directement après le raccordement au bus.

COMPATIBLE AVEC DE NOMBREUSES LAMPES DALI

- ✓ Tubes fluorescents (DT0)
- ✓ Lampes à décharge (DT2)
- ✓ Ampoules halogènes basse tension (DT3)
- ✓ Variateur pour ampoules à incandescence (DT4)
- ✓ Conversion en DC (0-10 V, DT5)
- ✓ Modules LED (DT6)
- ✓ Fonction de commutation (DT7)
- ✓ Contrôle de la couleur et de la température de couleur (DT8)

(Pas compatible avec les périphériques de saisie DALI)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 V~/50 Hz
Courant absorbé	45 mA max.
Puissance absorbée en mode repos	1 W typ. (rétro-éclairage désactivé)
Type et section de câble	Câble rigide et flexible, de 0,75 à 2,5 mm ² sur profilé support (profilé chapeau, rail DIN) selon EN 60715
Installation	IP20
Type de protection	de -5 à +40 °C
Température ambiante	72 x 90 x 69 mm (4 TE)
Dimensions (l x h x p)	294 g
Poids	DALI
Tension nominale	16 VCC (typ.)
Courant	130 mA (typ.). 250 (max.)
Nombre d'appareils DALI	32
Nombre de groupes DALI	16

Pour fonctionner, l'appareil doit être relié à l'une des solutions suivantes :

- Homematic IP Access Point avec application pour smartphone et service de cloud gratuits
- Solutions de partenaires tiers

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES

Référence	157283A1A
Code EAN	4047976572847
Désignation abrégée	HmlIP-P-DRG-DALI
Unité de conditionnement	36
Dimensions de l'emballage	122 x 140 x 97 mm
Poids total	450 g

CONTENU DE LA LIVRAISON

Homematic IP Passerelle DALI
Mode d'emploi