

FUNKLÖSUNGEN KNX-RF KOMPATIBEL

Schaltaktor / Jalousieaktor paladin 674 730 rf



Übersicht

- Schaltaktor 2-Kanal / Jalousieaktor 1-Kanal für die Gebäudesystemtechnik
- Funktionen: Schalten 2-Kanäle (Ein/Aus), Jalousie 1-Kanal (auf/ab)
- Schaltleistung 250V 16A 50Hz bzw. 2 x 5A bei $\cos \varphi=0,5$
- 2 zusätzliche Anschlüsse für kabelgebundene Taster
- Funk-Repeater-Option aktivierbar
- Kompakte Abmessungen
- Deckenmontage
- Schutzart IP20
- KNX-RF compatible Funklösung

Bestellnummern

■ **paladin**

674 730 rf Schaltaktor 2-Kanal /
Jalousieaktor 1-Kanal

Technische Änderungen vorbehalten.

FUNKLÖSUNGEN KNX-RF KOMPATIBEL

Schaltaktor / Jalousieaktor paladin 674 730 rf

Technische Daten

Anschlussspannung	230V ~50Hz
Schaltleistung	250V / 2x 16A bei $\cos \varphi=1$ 250V / 2x 5A bei $\cos \varphi=0,5$
Übertragungsart	Funkübertragung codiert Frequenz 868,4 Mhz Reichweite max. 100m
Schaltfunktionen	Schalten EIN Schalten AUS Jalousie AUF Jalousie AB
Zulässige Umgebungstemperatur	-5°C...+45°C
Abmessungen	108 x 52 x 34 mm
Montage	Deckenmontage (Hohlraumdecke)
Anschlussart	Schraubklemmen
Schutzart	IP20

Technische Änderungen vorbehalten.

